


1

Marcar una línea en el techo. Situar los tacos de expansión (para tornillos M8) y atornillar la suspensión.




2

Colgar la luminaria primero en una suspensión y luego en la otra ajustando el tornillo pasante a la altura deseada.




3

Introducir por un extremo de la luminaria la corredera A y ajustar la posición para encajar con la pieza B. Fijar la corredera mediante los tornillos C a su posición final sobre el perfil.




4

Puede utilizar también para realizar ajustes finos varilla roscada M8 fijada directamente en el techo.




5

Para luminarias situadas en techos inclinados disponemos de la suspensión pendular.




ATENCIÓN !! Orientar siempre la pieza A, en el sentido de dificultar al máximo su salida accidental del anclaje.




• Unión de dos luminarias

Mediante la pieza Mod. 96.06.01 situada en la unión de los dos perfiles.



• Conexión de la luminaria.

En el cableado de la luminaria aparece en los canales laterales para facilitar su embornamiento a la línea de alimentación.




• Colocación de la lámpara.

Antes de situar la lámpara, extraer el film protector del reflector según las indicaciones.


Procurar no tocar el reflector sin protección en las manos.

Va sin la protección, situar la lámpara en los casquillos correspondientes.







• Colocación de la tapa lateral.

Situación primero el costado inferior y efectuar una ligera presión hasta que la tapa clipe con el perfil de la luminaria.




• Colocación de las lamas difusoras.

Seguir los pasos 1, 2, 3 de la ilustración.



ESQUEMA ELECTRIC



• El fabricante no asume las responsabilidades derivadas del uso y montaje incorrectos de sus productos.

■ Le fabricant n'assume pas les responsabilités dérivées de l'emploi et du montage incorrects de ses produits.

▲ The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of its products.

◆ Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund fehlerhafter Montage oder inkorrektem Gebrauch seiner Produkte.

EL EMBALAJE DE ESTE PRODUCTO ESTÁ CONSIDERADO COMO ENVASE INDUSTRIAL, SIENDO SU RECEPTOR UN PROFESIONAL.

Córdoba, 16
Tel . 902 20 40 10
Fax . 93 786 15 51
08226 Terrassa (BCN)
www.lamp.es
e.mail:lamp@lamp.es

1000070 (B)